# ExStreet Z18

https://exaktor.com/fi/tuote/exstreet-z18/

2026-11-14



- Tehokas ja pienikokoinen katuvalaisin
- Varustettu kahdella Zhaga-liittimellä
- Ohjattavissa esim. Bluetooth-pohjaisella liiketunnistimella (BTDA)

exStreet Z18 on tehokas ja pienikokoinen katuvalaisin, jossa on vakiona kaksi Zhaga-liitäntää. Valaisimen käyttökohteita ovat piha- ja parkkialueet sekä kevyenliikenteenväylät. Valaisimen voi varustaa esim. hämärätunnistimella tai langattomalla Bluetooth-pohjaisella liiketunnistimella.

Valaisin toimitetaan valmiiksi kytketyllä liitosjohdolla:
exStreet Z18 S, 8m 3G1,5mm$^2$
exStreet Z18 M, 10m 3G1,5mm$^2$

Rungon värivaihtoehtoina ovat musta (RAL9005) ja harmaa (RAL9006).

## Vaihtoehdot

| Sähkönumero | Tuotenimi | Värilämpötila-alue (K) | Mitat (PxLxK/S, mm) | Väri | Iskunkestävyysluokka |
|---|---|---|---|---|---|
| 4522518 | exStreet Z18S 6000lm 740 GC H | 4000 | 636x338x167 | Harmaa | IK09 |
| 4522519 | exStreet Z18M 15700lm 740 GC H | 4000 | 737x338x167 | Harmaa | IK09 |
| 4522520 | exStreet Z18S 6000lm 740 GC M | 4000 | 636x338x167 | Musta | IK09 |
| 4522521 | exStreet Z18M 15700lm 740 GC M | 4000 | 737x338x167 | Musta | IK09 |