



- Uppdatering av äldre Naiad-armatur
- Smidig montering
- Tillverkad i Värnamo



Naiad Refit är en komplett utbytesenhet som gör att du kan uppgradera dig från en lysrörsarmatur till en modern LED-armatur endast genom att byta monteringsplåten. Att uppgradera en äldre armatur som fortfarande är i gott skick är ett mer miljövänligt och billigare alternativ än att köpa en helt ny armatur. Naiad Refit har inbyggd ljuskälla, drivdon och inkopplingsplint och ersätter monteringsplåten i följande varianter av Naiad; Naiad T5, Naiad G2 (LED) och Naiad G3 (LED). Naiad Refit monteras med fem skruvar utan att befintlig armatur behöver demonteras. Insatsen finns som on/off, i två längder, 1200 och 1500mm samt med 3000K eller 4000K. En opalfilm medföljer insatsen och ska placeras i den klara kupa hos en T5-armatur för att få en behaglig ljusbild. Ljusflöden Naiad Refit L120 830/840: Klar kupa (T5) med opalfilm: 3736 lm/3933 lm Opal kupa (LED): 4145 lm/4363 lm Ljusflöden Naiad Refit L150 830/840: Klar kupa (T5) med opalfilm: 4731 lm/4980 lm Opal kupa (LED): 5306 lm/5586 lm På förfrågan kan Naiad Refit bland annat beställas med annan styrning eller ljusfärg. Insatsen tillverkas i Värnamo.

Variationer

E-nummer	Produktnamn	Effekt (W)	Lumen (lm)	Färgtemperatur (K)	Mått (LxBxH/D, mm)	Färg	Omgivningstemp (°C)
8180008	NAIAD REFIT L120 830	34	4065	3000	1175x138x34	Vit	-20 - 35
8180009	NAIAD REFIT L120 840	34	4279	4000	1175x138x34	Vit	-20 - 35
8180010	NAIAD REFIT L150 830	40	5399	3000	1475x138x34	Vit	-20 - 35
8180011	NAIAD REFIT L150 840	40	5683	4000	1475x138x34	Vit	-20 - 35
8180012	NAIAD REFIT L120 830 BTDA	34	4065	3000	1175x138x34	Vit	-20 - 35
8180013	NAIAD REFIT L120 840 BTDA	34	4279	4000	1175x138x34	Vit	-20 - 35
8180014	NAIAD REFIT L150 830 BTDA	40	5399	3000	1475x138x34	Vit	-20 - 35
8180015	NAIAD REFIT L150 840 BTDA	40	5683	4000	1475x138x34	Vit	-20 - 35